

GV60 Bidirektionales Steuersystem

INFORMATIONEN ZUR LEISTUNGS-AUFNAHME

NUR FÜR GERÄTEHERSTELLER

HINWEIS

Die folgenden Inhalte sind nicht für die Allgemeinheit und die Online-Veröffentlichung bestimmt. Nur für Gerätehersteller.

Produkte/Komponenten	Leistungsaufnahme				abgestrahlte Sendeleistung
	Standby	Nominal	Motorbewegung	Zündung	
Empfänger (B6R-R8(A)...))	CSA + CE: 0,7 mW	CSA + CE: 0,8 mW	CSA + CE: 0,25 W	CSA + CE: 3,0 W	CSA: 90,8 µV/m CE: -3,5 dBm
Empfänger (G6R...)	CSA + CE: 0,7 mW	CSA + CE: 0,8 mW	CSA + CE: 0,25 W	CSA + CE: 3,0 W	—
V-Module (G6R-B...)	CSA + CE: G6R-B...V2: 0,5 W G6R-B...V3: 0,3 W	Abhängig von den angeschlossenen Geräten (Ventilator, Licht)	—	—	—
myfire Wi-Fi Box (B6R-W2...)	max. 0,03 W	max. 0,5 W	—	—	19,8 dBm
Symax-Fernbedienung (nur Batteriebetrieb)	—	—	—	—	CSA: 90,8 µV/m CE: -3,5 dBm
myfire Puck Fernbedienung (nur Batteriebetrieb)	—	—	—	—	CSA: 84,5 µV/m CE: -18,5 dBm
G6R Fernbedienung (Standard, nur Batteriebetrieb)	—	—	—	—	CSA: 74,9 µV/m CE: -7,2 dBm
G6R Fernbedienung (Display/Timer/Thermostat) (nur Batteriebetrieb)	—	—	—	—	CSA: 72,8 µV/m CE: -7,2 dBm